



LED-Bridge-ohjain

12 W, 250 mA NUMINOSille®, sisältää radorajapinnan RF-moduulille, DALI

Himmennettävä DALI LED -Bridge-ohjain 250 mA:n vakio-
virralla ja 12 W:n teholla sekä radioliitännällä RF-moduulille
joko Zigbeellä tai Casambilla. LEDit on kytkettävä sarjaan.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1006458
IP-koodi	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI,Kosketa
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	150-350 mA
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	15.3 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	50 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	77
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	77
Virtavirran taso	16 A
Sysäysvirran kesto	26 µs
väri	valkoinen
Pituus	14.18 cm
leveys	4.38 cm
Korkeus	3 cm
Syvyys	0 cm
Nettopaino	0.153 kg
Bruttopaino	0.165 kg

Tarvikkeet

1006454	RF-moduuli Casambi LED -Bridge-ohjaimille , yksivärinen
1006199	RF-moduuli Zigbee DALI LED -Bridge-ohjaimille , yksivärinen