



## Driver LED-Bridge

42 W, 500 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI

Driver LED-Bridge DALI à intensité réglable d'un courant constant de 500 mA pour une puissance de 12 W, interface radio incluse pour le module RF avec Zigbee ou Casambi. Le raccordement des LED doit suivre une connexion en série.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006459
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500-1050 mA
Indice de protection	II
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	20 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	blanc
Longueur	12.3 cm
Largeur	7.9 cm
Hauteur	3 cm
Poids net	0.195 kg
Poids brut	0.209 kg
BIG WHITE, page	94

## Accessoires

1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color