



LED-Bridge-ohjain

42 W, 1050 mA NUMINOSille®, sisältää radorajapinnan RF-moduulille, DALI

Himmennettävä DALI LED -Bridge-ohjain 700 mA:n vakiovirralla ja 42 W:n teholla sekä radioliitännällä RF-moduulille joko Zigbeellä tai Casambilla. LEDit on kytkettävä sarjaan.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1006461
IP-koodi	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500-1050 mA
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	50 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	23
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	23
väri	valkoinen
Pituus	12.3 cm
leveys	7.9 cm
Korkeus	3 cm
Syvyys	0 cm
Nettopaino	0.289 kg
Bruttopaino	0.305 kg

Tarvikkeet

1006454	RF-moduuli Casambi LED -Bridge-ohjaimille , yksivärinen
1006199	RF-moduuli Zigbee DALI LED -Bridge-ohjaimille , yksivärinen