# INDI REC

**luminaria empotrada, de dos llamas, QR-C51, rectangular, blanco mate, orientable, 70 W**

La luminaria empotrada de baja tensión de dos llamas INDI REC 2S es orientable y ha sido diseñada para el uso de bombillas halógenas de baja tensión. La caja exterior de acero blanco mate viene en negro en el interior. Para el funcionamiento de la luminaria empotrada se necesita un transformador adecuado con tensión alterna de 12 V.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 112461 |
| **Casquillo** | GU5.3 |
| **Bombilla** | QR-C51 |
| **Número de casquillos** | 2 |
| **Bombilla(s) incluida(s)** | No |
| **Alcance de giro** | 70 ° |
| **Giratoria u orientable** | orientable |
| **Código IP** | IP 20 |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Techo |
| **Voltaje nominal primario** | 12V ~50/60Hz |
| **Clase de protección** | III |
| **Potencia** | 35 W |
| **Color** | blanco |
| **Salida de la luz** | Directa |
| **Longitud** | 18 cm |
| **Anchura** | 9 cm |
| **Altura** | 14 cm |
| **Peso neto** | 0.562 kg |
| **Peso bruto** | 0.643 kg |
| **Forma de la estructura** | angular |
| **Longitud de montaje** | 17.5 cm |

| | |
|---|---|
| **Anchura de montaje** | 7 cm |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **410140** | CAJA DISTRIBUIDORA DE BAJA TENSIÓN , séxtuple, 250 W como máximo |
| **461060** | MINITRANSFORMADOR 1 , 60 VA, 12 V, La./An./-Al. 10,5/3,3/2,2 cm |