




Applique et plafonnier P-LIGHT 27

luminaire de sortie de secours, LED, 6000 K, blanc, L/I/H 26,5/4,5/21 cm, 3,5 W

L'éclairage de secours P-LIGHT 27 est adapté au montage au mur et au plafond. Les luminaires de sécurité sont équipés d'un accu Ni-Mh intégré et d'une fonction de test automatique. La distance de détection est de 24 m. Le temps de fonctionnement de secours du luminaire est de trois heures. Le luminaire peut être utilisé en commutation permanente/commutation de secours. Branchement électrique du luminaire directement sur tension secteur 230V. La gamme P-LIGHT est disponible en plusieurs variantes. Le luminaire est accompagné d'un set de trois panneaux avec des flèches dans différents sens (droite / gauche / bas). D'autres panneaux sont disponibles en option.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	240000
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	3.5 W
Lumen	32 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	26.5 cm
Hauteur	21 cm
Profondeur	4.5 cm
Poids net	0.843 kg
Poids brut	1.06 kg

Accessoires

240020	ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 3,6V, 900mA
240007	FEUILLE PICTOGRAMME , pour luminaire de sortie de secours P-LIGHT, kit de 4, flèche diagonale dans toutes les directions, L/H 24/13,1 cm