




P-LIGHT 27

lampada a parete/plafone, lampada per uscita d'emergenza, LED, 6000K, bianca, L/La/H 26,5/4,5/21 cm, 3,5W

La lampada segnaletica d'emergenza P-LIGHT 27 è adatta come lampada da parete/plafone. Le lampade di sicurezza sono dotate di due batterie al Ni-Mh integrate e con Auto Test. La portata di rilevamento è di 24 m. Il tempo di funzionamento d'emergenza della lampada è di tre ore. La lampada può essere utilizzata con funzionamento permanente/non permanente. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Sono disponibili altre versioni della serie P-LIGHT. La lampada è composta da un set con tre segnali con frecce in diverse direzioni (destra / sinistra / in basso). Come optional sono disponibili altri segnali.



DATI TECNICI

Articolo	240000
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	3.5 W
Lumen	32 lm
Temperatura colore	6000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Larghezza	26.5 cm
Altezza	21 cm
Profondità	4.5 cm
Peso netto	0.843 kg
Peso lordo	1.06 kg

Accessori

240020	BATTERIA , per P-LIGHT, 3,6V, 900mA
240007	PELLICOLA DI PITTOGRAMMI , per lampada per uscita d'emergenza P-LIGHT, set da 4, frecce oblique in tutte le direzioni, L/H 24/13,1 cm