




## P-LIGHT 27

luminária de parede e de teto, luminária de saída de emergência, LED, 6000K, branco, C/L/A 26,5/4,5/21 cm, 3,5W

A luminária de emergência P-LIGHT 27 é adequada como luminária de parede e de teto. As luminárias de segurança estão equipadas com bateria recarregável Ni-Mh integrada e autoteste automático. Amplitude de reconhecimento de 24 m. O tempo de operação de emergência da luminária é de três horas. As luminárias podem ser operadas em modo de funcionamento permanente ou não permanente. A ligação elétrica da luminária é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V. Estão disponíveis outras versões da série P-LIGHT. A luminária vem fornecida com um jogo composto por três sinais com setas em várias direções (esquerda/ direita/ para baixo). Opcionalmente, estão disponíveis outros sinais.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	240000
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50Hz
Classe de proteção	II
Potência	3.5 W
Lúmen	32 lm
Temperatura de cor da luz	6000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Largura	26.5 cm
Altura	21 cm
Profundidade	4.5 cm
Peso líquido	0.843 kg
Peso bruto	1.06 kg
Página BIG WHITE	340

## Acessórios

240007	PELÍCULA DE PICTOGRAMA , para luminária de saída de emergência P-LIGHT, conjunto de 4 unid., seta inclinada em todas as direções, C/A 24/13,1 cm
240020	ACUMULADOR , para P-LIGHT, 3,6V, 900 mA