




## Applique et plafonnier P-LIGHT 33

luminaire de sortie de secours, LED, 6000 K, blanc,  
L/I/H 33/6/25 cm, 4 W

L'éclairage de secours P-LIGHT 33 est adapté au montage au mur et au plafond. Les luminaires de sécurité sont équipés d'un accu Ni-Mh intégré et d'une fonction de test automatique. La distance de détection est de 24 m. Le temps de fonctionnement de secours du luminaire est de trois heures. Le luminaire peut être utilisé en commutation permanente/commutation de secours. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230 V. La gamme P-LIGHT est disponible en plusieurs variantes. Le luminaire est accompagné d'un set de trois panneaux avec des flèches dans différents sens (droite / gauche / bas). D'autres panneaux sont disponibles en option.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	240002
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	4 W
Lumen	32 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	70
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	33 cm
Hauteur	25 cm
Profondeur	6 cm
Poids net	1.449 kg
Poids brut	1.857 kg

## Accessoires

240008	FEUILLE PICTOGRAMME , pour luminaire de sortie de secours P-LIGHT, kit de 4, flèche diagonale dans toutes les directions, L/H 30/16,1 cm
240021	ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 3,6V, 1000mA