


ENOLA_C faretto per binario monofase alta tensione LED

3000K, nero, 35°, incl. adattatore monofase

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA_C con adattatore per il sistema a binario monofase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COB LED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1000711
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	10.5 cm
Altezza	14.8 cm

Sorgente Luminosa

916476	
--------	---

Diametro	10 cm
Peso netto	0.654 kg
Peso lordo	0.895 kg
BIG WHITE pagina	516