# Interfaz Dali

**0-10V und on/off**

Esta interfaz convierte señales DALI en una señal de control de 1-10 V y permite la integración de aparatos eléctricos de tensión de 1-10 V en un sistema DALI. Con la ayuda del relé de conmutación integrado, se enciende y se apaga el alimentador de potencia de los balastos eléctricos LED. DALI Device de tipo 5 (IEC62386-206) compatible (elección de curva de regulación lineal o logarítmica / elección de rango de tensión 0-10V o rango de tensión de salida 1-10V)

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1002218 |
| **Código IP** | IP 20 |
| **Dimerizable** | Sí |
| **Tecnología de regulación** | 1-10V,DALI |
| **Clase de protección** | II |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 60 °C |
| **Color** | gris |
| **Longitud** | 5.85 cm |
| **Anchura** | 3.25 cm |
| **Altura** | 1.5 cm |
| **Peso neto** | 0.018 kg |
| **Peso bruto** | 0.036 kg |
| **Página BIG WHITE** | 794 |