



Contrôleur

bandeau LED 24 V, DALI, DT8, 5 canaux

Découvrez notre contrôleur polyvalent 7 en 1 pour la commande de différents types de LED. Le contrôleur à courant constant pour bandeau LED DALI DT8 5 canaux est équipé d'une interface DALI 2 et d'une sortie PWM 5 canaux, ce qui lui permet de contrôler entre autres les LED blanches, les LED RGB et les LED RGB-W. La fonction push dim permet de régler la luminosité, la température de couleur et les couleurs RGB sans signal DALI, pour une utilisation particulièrement flexible et intuitive.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007997
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	12-36V DC
Courant / tension secondaire	12-36 V DC
Classe de protection	II
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Coloris	blanc
Longueur	17 cm
Largeur	5.34 cm
Hauteur	2.8 cm
Poids net	0.192 kg
Poids brut	0.207 kg