




COSMIC

portalámparas para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, cromo, orientable, 2 unidades

Proyector orientable COSMIC para el sistema de cable de baja tensión. Gracias al casquillo GX5,3 incorporado, el proyector apto para bombillas halógenas, así como ledes. La distancia de cable compatible es de 15,5 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	139092
Casquillo	GX5.3
Bombilla	QR-C51
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Alcance de giro	90 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz
Clase de protección	III
Potencia	35 W
Color	cromo
Salida de la luz	Directa
Anchura	18.5 cm
Altura	3 cm
Profundidad	3.1 cm
Peso neto	0.232 kg
Peso bruto	0.251 kg
Página BIG WHITE	503

Bombilla recomendada

1001574	Foco LED Philips Master , MR16, 5W, 2700K, 36°, dimerizable
1001575	Foco LED Philips Master MR16 5W , 3000K, 36°