




SYROS

luminária de cabos para sistema de cabos de baixa voltagem TENSEO, QR-C51, preto

Projektor SYROS rotativo e articulável, constituído por aço para o sistema de cabos de baixa voltagem. Através do casquilho G5,3 integrado, o projetor adequa-se a lâmpadas de halogéneo, bem como lâmpadas LED. A distância máxima de cabo compatível é de 15,5 cm.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	139100
Casquilho	GX5.3
Lâmpada	QR-C51
Número de tomadas	1
Lâmpadas incluídas	Não
Número de diferentes saídas de luz	1
Zona de abertura	90 °
Faixa de rotação horizontal	350 °
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Calha de teto
Tensão nominal primária	12V ~50Hz
Classe de proteção	III
Potência	50 W
Cor	preto
Saída de luz	direto
Largura	18.5 cm
Altura	10 cm
Diâmetro	2.6 cm
Peso líquido	0.173 kg
Peso bruto	0.224 kg

Recomendações

1001574	Philips Master LED Spot , MR16, 5W, 24°, 2700K, 36°, luz regulável
1001575	Philips Master LED MR16 5W , 3000K, 36°