




SYROS

luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, blanco

Proyector giratorio y orientable de acero SYROS para el sistema de cable de baja tensión. Gracias al casquillo G5,3 incorporado, el proyector apto para bombillas halógenas, así como ledes. La distancia de cable máxima compatible es de 15,5 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	139101
Casquillo	GX5.3
Bombilla	QR-C51
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz
Clase de protección	III
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Anchura	18.5 cm
Altura	10 cm
Diámetro	2.6 cm
Peso neto	0.174 kg
Peso bruto	0.223 kg

Bombilla recomendada

1001574	Foco LED Philips Master , MR16, 5W, 2700K, 36°, dimerizable
1001575	Foco LED Philips Master MR16 5W , 3000K, 36°