




QRB

luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR111, orientable, cromo

Proyector giratorio y orientable en cardán QRB para el sistema de cable de baja tensión. Gracias al casquillo G53 incorporado, el proyector apto para bombillas halógenas, así como ledes. La distancia de cable máxima compatible es de 15,5 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	139112
Casquillo	G53
Bombilla	QR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz
Clase de protección	III
Potencia	50 W
Color	cromo
Salida de la luz	Directa
Anchura	18.5 cm
Altura	1.1 cm
Profundidad	14.4 cm
Peso neto	0.111 kg
Peso bruto	0.122 kg
Página BIG WHITE	504

Bombilla recomendada

560231	LED PHILIPS MASTER AR111 , IRC90, 15W, 24°, 2700K, dimerizable
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 2700K, dimerizable
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 24°, 3000K, dimerizable
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 3000K, dimerizable