




## QRB

lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR111, orientabile, cromo

Faretto cardanico ruotabile e orientabile QRB per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all'attacco G53 integrato, il faretto è adatto all'uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5cm.



## DATI TECNICI

Articolo	139112
Attacco	G53
Lampadine	QR111
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	12V ~50Hz
Classe isolamento	III
Wattaggio	50 W
Colore	cromo
Emissione	diretto
Larghezza	18.5 cm
Altezza	1.1 cm
Profondità	14.4 cm
Peso netto	0.111 kg
Peso lordo	0.122 kg

## Lampadina consigliata

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 40°, 3000K, dimmerabile
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 24°, 2700K, dimmerabile
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 24°, 3000K, dimmerabile
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 40°, 2700K, dimmerabile