




QRB

lampa linkowa do niskonapięciowego systemu linkowego TENSEO, QR111, przechyłna, chrom

Obrotowy i przechyłny kardanowo reflektor QRB do niskonapięciowego systemu linkowego. Dzięki zamontowanej oprawie G53 reflektor nadaje się do żarówek halogenowych oraz LED. Kompatybilny element dystansowy ma maksymalnie 15,5 cm.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	139112
Oprawa	G53
Źródło światła	QR111
Liczba opraw	1
Dołączony iluminator	Nie
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	12V ~50Hz
Klasy ochrony	III
Wydajność	50 W
Kolor	chrom
Emisja światła	bezpośrednie
Szerokość	18.5 cm
Wysokość	1.1 cm
Głębokość	14.4 cm
Waga netto	0.111 kg
Waga brutto	0.122 kg

Zalecane źródło światła

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, ściemn.
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, ściemn.
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, ściemn.
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, ściemn.