




QRB

luminária de cabos para sistema de cabos de baixa voltagem TENSEO, QR111, oscilável, cromado

Projektor QRB por cardan, rotativo e articulável, para o sistema de baixa voltagem. Através do casquilho G53 integrado, o projetor adequa-se a lâmpadas de halogéneo, bem como lâmpadas LED. A distância máxima de cabo compatível é de 15,5 cm.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	139112
Casquilho	G53
Lâmpada	QR111
Número de tomadas	1
Lâmpadas incluídas	Não
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Calha de teto
Tensão nominal primária	12V ~50Hz
Classe de proteção	III
Potência	50 W
Cor	cromado
Saída de luz	direto
Largura	18.5 cm
Altura	1.1 cm
Profundidade	14.4 cm
Peso líquido	0.111 kg
Peso bruto	0.122 kg
Página BIG WHITE	504

Recomendações

560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, luz regulável
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, luz regulável
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, luz regulável
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, luz regulável