




SALUNA

lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR-C51, nero

Faretto in acciaio ruotabile e orientabile SALUNA per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all'attacco G5,3 integrato, il faretto è adatto all'uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5 cm.



DATI TECNICI

Articolo	139130
Attacco	GX5.3
Lampadine	QR-C51
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	12V ~50Hz
Classe isolamento	III
Wattaggio	35 W
Colore	nero
Emissione	diretto
Larghezza	18.5 cm
Altezza	12.5 cm
Diametro	5.5 cm
Peso netto	0.219 kg
Peso lordo	0.313 kg

Lampadina consigliata

1001574	Philips Master LED Spot , MR16, 5W, 2700K, 36°, dimmerabile
1001575	Philips Master LED MR16 5W , 3000K 36°