




## BIMA 2

spot per binario monofase ad alta tensione, biemissione, QPAR51, bianco opaco, max. 50W, incl. adattatore monofase

Faretto biemissione ad alto voltaggio BIMA 2 ruotabile e orientabile con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in alluminio con attacco GU10 è adatta all'uso sia con lampadine alogene che LED. I due vani ottici sono separati l'uno dall'altro e si possono orientare indipendentemente.



## DATI TECNICI

Articolo	143431
Numero di attacchi	2
Orientabilità	200 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	50 W
Colore	bianco
Emissione	diretto
Lunghezza	8 cm
Altezza	14 cm
Diametro	6 cm
Peso netto	0.401 kg
Peso lordo	0.519 kg
BIG WHITE pagina	482

## Lampadina consigliata

1005076	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco
1005079	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco
1005082	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°