




## TRUKKO 60

светодиодный настенный светильник, 3000K, хром/белый, В 60 см, драйвер для светодиодов в комплекте

Изящный настенный светильник TRUKKO 60 из белой пластмассы с литыми элементами из хромированного цинка отличается ярким дизайном и высокой узнаваемостью. Встроенный Premium светодиод создает приятное освещение и имеет два варианта светосилы. Благодаря наличию светодиодного драйвера светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	149762
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	9.2 W
Температура окружающей среды	30 °C
Минимальная температура окружающей среды	-40 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	750 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Хром
CRI	90

## Источник света

916347	
--------	---

<b>LXXVXX Данные</b>	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	0
Длина	60 cm
Ширина	4 cm
Глубина	5 cm
Вес нетто	0.674 kg
вес брутто	0.839 kg
BIG WHITE Seite	332