




KALU TRACK

spot per binario trifase ad alta tensione, QR111, bianco, max. 50W, incl. adattatore trifase

Faretto ruotabile e orientabile KALU TRACK, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Concepito come estensione dell'apprezzata serie KALU, questo faretto su binario richiama nella forma l'appartenenza a questa famiglia di prodotti. Con la combinazione di adattatore per binario e trasformatore, le lampadine a basso voltaggio vengono montate su un binario da 220V. Per soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione sono disponibili versioni alternative con attacco GX53 e con moduli incorporati Philips LED per il sistema monofase e trifase.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo | 153581 |
| Attacco | G53 |
| Lampadine | QR111 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Lampade incluse | No |
| Orientabilità | 90 ° |
| Raggio di rotazione orizzontale | 350 ° |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Binario a parete |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 12 V |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 50 W |
| Colore | bianco |
| Emissione | diretto |
| Altezza | 18 cm |
| Diametro | 12 cm |
| Peso netto | 0.318 kg |
| Peso lordo | 0.504 kg |
| BIG WHITE pagina | 454 |

Lampadina consigliata

| | |
|--------|---|
| 560231 | PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 24°, 2700K, dimmerabile |
| 560232 | PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 40°, 2700K, dimmerabile |
| 560233 | PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 24°, 3000K, dimmerabile |
| 560234 | PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 40°, 3000K, dimmerabile |