



## KARDATRACK

sospensione per binario trifase ad alta tensione, quadriemissione, QR-LP111, grigio argento, max. 200W, incl. adattatore trifase

KARDATRACK faretto quadriemissione a basso voltaggio con apposito adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Grazie al tipo di montaggio all'interno del telaio, le quattro lampadine sono ruotabili e orientabili individualmente grazie al sistema cardanico. Nella parte centrale del telaio si trova un trasformatore elettronico dimmerabile. Grazie all'attacco G53 integrato la lampada è adatta per l'uso di lampadine LED con un diametro fino a 11,1 cm.

## DATI TECNICI

Articolo	154512
Attacco	G53
Lampadine	QR111
Numero di attacchi	4
Lampade incluse	No
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete, Binario a parete, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	12 V
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Colore	grigio
Emissione	diretto
Lunghezza	86.5 cm
Larghezza	19 cm
Altezza	18 cm
Peso netto	2.653 kg
Peso lordo	3.28 kg

## Lampadina consigliata

560231	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 24°, 2700K, dimmerabile
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 40°, 2700K, dimmerabile
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 24°, 3000K, dimmerabile
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 CRI90 , 15W, 40°, 3000K, dimmerabile