



## KARDATRACK

lampa wisząca do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, czteropunktowa, QR-LP111, kolor srebrnoszary, maks. 200W, z adapterem 3-fazowym

Czteropunktowy reflektor niskonapięciowy KARDATRACK z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Ze względu na sposób zamocowania czterech źródeł światła w ramie można je obracać i przechylać kardanowo niezależnie od siebie. W tylnej części ramy znajduje się ściemniany transformator elektroniczny. Dzięki zamontowanej oprawie żarówki G53 lampa nadaje się do użytku z żarówkami halogenowymi i LED o średnicy do 11,1cm.

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	154512
Oprawa	G53
Źródło światła	QR111
Liczba opraw	4
Dołączony iluminator	Nie
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Szyna nasufitowa, Szyna ścienna, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	12 V
Klasy ochrony	I
Wydajność	50 W
Kolor	szary
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	86.5 cm
Szerokość	19 cm
Wysokość	18 cm
Waga netto	2.653 kg
Waga brutto	3.28 kg

## Zalecane źródło światła

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40° , 3000K, ściemn.
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24° , 2700K, ściemn.
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24° , 3000K, ściemn.
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40° , 2700K, ściemn.