



## COREPRO LED LINEAR R7S

118 mm 3000K, 6,5 W

Vysoce výkonná vysokonapěťová žárovka LED jako ideální náhrada za 118 mm VN halogenové žárovky s patičkou R7s. Tato žárovka LED je velmi vhodná pro obecné osvětlení. Reflektory LED vytvářejí teplý světelný paprsek a jsou velmi vhodné pro prostorové a zdůrazňující osvětlení. Žárovky LED jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou R7s a byly speciálně vyvinuty jako náhrada za halogenové žárovky s intenzivní spotřebou. Žárovky LED umožňují značné úspory energie a jsou spojeny s výrazně nižšími náklady na údržbu. Vážená spotřeba se pohybuje u 7 kWh/1 000 h.

### TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	551893
Patice	R7s 118mm
Typ žárovky	LED R7s
Kód IP	IP 20
Jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz V
Vážená spotřeba	7 kWh/1000h
Elektrický účinník	0.7
Příkon	6.5 W
Zapínací doba	0.5 s
Doba spuštění	1 s
Lumen	806 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	chrom
CRI	80
Lumen	70 lm
Třídění	6 SDCM
Životnost	15000 h
Cykly spínání	20000
Šířka	2.25 cm
Výška	11.8 cm
Hloubka	2.25 cm
Průměr	2.25 cm

Hmotnost netto	0.043 kg
Celková hmotnost	0.05 kg