



COREPRO LED LINEAR R7S

118mm 3000K, 6,5W

Bombilla LED de alto voltaje y alta potencia como sustituta ideal de las bombillas lineales halógenas de 118 mm y alto voltaje con casquillo R7s. Esta bombilla LED es ideal para aplicaciones de iluminación generales. Los proyectores LED producen un haz de luz cálido y son ideales para la iluminación ambiental y de acento. Las bombillas LED son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo R7s y han sido desarrolladas especialmente como sustitutas de las bombillas lineales halógenas de alto consumo. Las bombillas LED proporcionan un ahorro de energía considerable y están asociadas a bajos costes de mantenimiento. El consumo ponderado es de 7 kWh/1000 h.

Datos técnicos

Art. N.º	551893
Casquillo	R7s 118mm
Tipo de bombilla	LED R7s
Código IP	IP 20
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Consumo ponderado	7 kWh/1000h
Factor de potencia eléctrica	0.7
Potencia	6.5 W
Tiempo de encendido	0.5 s
Tiempo de inicio	1 s
Flujo luminoso	806 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	cromo
IRC	80
Flujo luminoso	70 lm
Unión	6 SDCM
Vida útil	15000 h
Ciclos de conexión	20000
Anchura	2.25 cm
Altura	11.8 cm
Profundidad	2.25 cm
Diámetro	2.25 cm

Peso neto	0.043 kg
Peso bruto	0.05 kg