



## COREPRO LED LINEAR R7S

118 mm, 3000 K, 6,5 W

Zmogljiva visokonapetostna LED žarnica je idealna kot nadomestilo za visokonapetostne halogenske žarnice dolžine 118 mm z vznožkom R7s. Ta LED žarnica je idealna za splošno razsvetljavo. LED reflektorske svetilke ustvarjajo tople svetlobne žarke in so idealne za sobno in poudarjeno razsvetljavo. LED žarnice so združljive z večino obstoječih svetilk z okovom R7s in so bile razvite posebej kot nadomestilo za halogenske žarnice, ki porabijo veliko energije. Z LED žarnicami lahko prihranite veliko električne energije in občutno znižate stroške vzdrževanja. Ponderirana poraba znaša 7 kWh/1000 h.

### TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	551893
Vznožek	R7s 118mm
Vrsta žarnice	LED R7s
IP koda	IP 20
Nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz V
Umerjena poraba	7 kWh/1000h
Faktor moči	0.7
EI. moč	6.5 W
Čas vklopa	0.5 s
Čas začetka	1 s
Lumni	806 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	krom
CRI	80
Lumni	70 lm
Razporeditev v kategorije	6 SDCM
Življenjska doba	15000 h
Preklopni cikli	20000
Širina	2.25 cm
Višina	11.8 cm
Globina	2.25 cm
Premer	2.25 cm

<b>Neto teža</b>	0.043 kg
<b>Bruto teža</b>	0.05 kg