



## LED QRB111 lampadina

verde, 19,5W, 30°, 2700K, dimmerabile

Lampadina con riflettore LED a basso voltaggio ad alte prestazioni, l'alternativa ideale alle lampadine alogene a basso voltaggio con attacco G53. Questa lampadina LED è l'ideale per l'illuminazione generale. I faretto LED emettono un fascio luminoso caldo, paragonabile a quello delle lampadine alogene e sono l'ideale per l'illuminazione d'accento e generale. Le lampadine LED sono compatibili con la maggior parte degli apparecchi disponibili con attacco G53 e sono state progettate specificatamente per sostituire le lampadine alogene. Le lampadine LED offrono un sensibile risparmio energetico e comportano spese di manutenzione decisamente ridotte.

### DATI TECNICI

Articolo	570612
Attacco	G53
Tipo di sorgente luminosa	LED G53
Codice IP	IP 20
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale	12V AC V
Consumo ponderato	21 kWh/1000h
Fattore di potenza	0.87
Wattaggio	19.5 W
Tempo di innesco	0.5 s
Tempo di avviamento	1 s
Lumen	1070 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	30 °
Colore	verde
CRI	80
Lumen	70 lm
Classificazione	6 SDCM
Durata	35000 h
Cicli di accensione	20000
Larghezza	11 cm

<b>Altezza</b>	6.1 cm
<b>Profondità</b>	11 cm
<b>Diametro</b>	11 cm
<b>Peso netto</b>	0.149 kg
<b>Peso lordo</b>	0.171 kg