



QR111 LED GU10

žarnica za SLV VALETO® SMART HOME SYSTEM, 40°, bela, 783lm, 2700K, z zatemnitvijo

SMART LED QPAR111 žarnica, ki jo je mogoče zatemniti, je idealna kot nadomestilo za visokonapetostne halogenske žarnice z vznožkom GU10. Ta LED žarnica je idealna za splošno razsvetljavo. LED reflektorske svetilke ustvarjajo tople žarke, ki so podobni žarkom iz halogenskih žarnic, in so idealne za poudarjeno razsvetljavo. Žarnica za naš sistem SLV VALETO SMART SYSTEM, ki jo je mogoče zatemniti in krmiliti z daljinskim upravljalnikom CCT/DIM. LED točkovne žarnice so združljive z večino svetilk z okovom GU10 in so bile razvite posebej kot nadomestilo za halogenske žarnice. Z LED žarnicami lahko prihranite veliko električne energije in občutno znižate stroške vzdrževanja. Izdelek spada v energetske razred A+.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000759
Vznožek	GU10
Vrsta žarnice	LED GU10 111mm
IP koda	IP 20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Zigbee
Vsebnost živega srebra	0 mg
Nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz V
Umerjena poraba	10 kWh/1000h
Faktor moči	0.81
El. moč	9.5 W
Čas vklopa	0.5 s
Čas začetka	0 s
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	783 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela
CRI	80
Lumini	70 lm
Razporeditev v kategorije	6 SDCM

Življenjska doba	25000 h
Preklopni cikli	25000
Širina	11.1 cm
Višina	7.3 cm
Globina	11.1 cm
Premer	11.1 cm
Neto teža	0.153 kg
Bruto teža	0.21 kg