




BASE FENDA BOW

E27, cromo, máx. 40W

Con la base FENDA BOW, la forma de la luminaria de pie circular de culto experimenta una nueva edición con un diseño fresco. Gracias al brazo curvado de color cromo anclado en la placa base masiva, la luminaria se extiende un metro de distancia desde la base hasta la pantalla. El casquillo permite la combinación con diversas pantallas de la serie FENDA. Para garantizar una iluminación óptima, el brazo curvado se puede girar 180°. Equipada con un casquillo E27, la base FENDA BOW es compatible con bombillas LED y bombillas de bajo consumo. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V gracias a un cable euroconector plano. Además, dispone de un interruptor de pie incorporado en el cable de conexión.



Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Art. N.º | 1000763 |
| Número de casquillos | 1 |
| Alcance de giro vertical | 180 ° |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 03 |
| Resistencia al impacto | 0.35 Joule |
| Montaje | Móvil |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | II |
| Potencia | 25 W |
| Color | cromo |
| Longitud | 157 cm |
| Anchura | 37 cm |
| Altura | 228 cm |
| Peso neto | 24.5 kg |
| Peso bruto | 25.981 kg |
| Página BIG WHITE | 106 |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|--|
| 1005304 | A60 E27 , bombilla led t-ransparente-opalina 7,5 - W 2700 K CRI90 320° |
|---------|--|