



MODULE VARIATEUR BLUETOOTH pour SLV BLUETOOTH® CONTROL

MODULE VARIATEUR BLUETOOTH® SLV pour un contrôle avancé de la lumière sans fil facilement et partout basé sur la technologie Bluetooth® Low Energy (BLE). Le MODULE VARIATEUR BLUETOOTH® SLV permet d'allumer et d'éteindre les installations d'éclairage et d'en contrôler la luminosité. Avec l'application, les installations d'éclairage peuvent être regroupées ou contrôlées individuellement. Le variateur peut être commandé en option pour un fonctionnement manuel supplémentaire avec un bouton doté d'un contact de fermeture. Idéal pour un montage dans des boîtes encastrées de 68 mm d'une profondeur minimale de 40 mm. Si un bouton doit être intégré, une boîte à bornes de commutateur de 61 mm de profondeur est nécessaire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000826
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Coloris	blanc
Longueur	4.5 cm
Largeur	4.5 cm
Hauteur	2.2 cm
Poids net	0.047 kg
Poids brut	0.053 kg