



## LED QT-DE 12

QT-DE12, R7s 118mm, 3000K, 14°

Hochleistungs LED-HV-Lampe als idealer Ersatz für 118mm HV-Halogenstablampen mit R7s Sockel. Diese LED-Lampe eignet sich ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen. LED-Strahler erzeugen einen warmen Lichtstrahl und sind ideal für die Raum- und Akzentbeleuchtung geeignet. LED Lampen sind mit den meisten vorhandenen Leuchten mit R7s Fassung kompatibel und wurden speziell als Ersatz für verbrauchsintensive Halogenstablampen entwickelt. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden. Das Produkt weist die Energieeffizienzklasse A++ auf. Der gewichtete Verbrauch liegt bei 14kWh/1000h.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002135
Sockel	R7s 118mm
Leuchtmitteltyp	LED R7s 118mm
IP Code	IP 20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Quecksilbergehalt	0 mg
Nennspannung	220-240V ~50/60Hz V
Gewichteter Verbrauch	14 kWh/1000h
Elektrischer Leistungsfaktor	0.8
Wattage	14 W
Zündzeit	0.5 s
Startzeit	0.5 s
Lumen	2000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	grau
CRI	80
Lumen	70 lm
Binning	6 SDCM
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	50000
Breite	2.9 cm

Tiefe	2.9 cm
Durchmesser	2.9 cm
Nettogewicht	0.09 kg
Bruttogewicht	0.099 kg

## Leuchtmittlempfehlung

1002855	KENKUA SPOT , E27, Indoor LED Wandaufbau- leuchte, chrom, 3000K
---------	--