


3~ PARA CONE 14 QPAR-51

Luminaria para sistema de 3 fase, negro/dorado, incl. adaptador para 3 fase

Para obtener un efecto lumínico especialmente cálido, el reflector de forma cónica de la luminaria para sistemas trifásicos 3~ PARA CONE 14 QPAR51 en color negro/dorado con adaptador trifásico incluido es la primera opción. La lámpara en negro puede combinarse de manera individual con una amplia gama de colores y tamaños de otras lámparas PARA CONE para crear una nube de luminarias. La luminaria para sistemas trifásicos se instala de manera convencional en el sistema de carriles conductores, lo que hace que se pueda posicionar de manera flexible, así como girar y orientar. Gracias al casquillo GU10, la bombilla QPAR51 es fácil de sustituir. La carcasa es de acero robusto y destaca por su impecable calidad. Experimente la luz con SLV: su socio de confianza para luminarias de interior de todo tipo desde hace 40 años.



Datos técnicos

Art. N.º	1002876
Número de casquillos	1
Alcance de giro	80 °
Alcance de giro vertical	300 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	25 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Altura	22.5 cm
Diámetro	13.5 cm
Peso neto	0.449 kg
Peso bruto	0.725 kg
Página BIG WHITE	445

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1006321	Lámpara LED , T32, GU- 10, 2600K, dimerizable