



FENDA BOW

lampadaire intérieur, noir, E27, 25W max, sans abat-jour

La BASE FENDA BOW réinterprète le célèbre lampadaire arc en lui insufflant un nouveau design. Ancré dans une base massive, son bras arqué de couleur chrome s'étire sur un mètre, de la base au diffuseur. La douille permet la combinaison avec divers diffuseurs de la gamme FENDA. Le bras arqué du luminaire peut être tourné à 180° pour garantir un éclairage optimal. Équipée d'une douille E27, la BASE FENDA BOW peut recevoir une source LED ou basse consommation. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V via la fiche plate Euro. Le luminaire est également équipé d'un interrupteur au pied sur le câble de connexion.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003029
Douille	E27
Nombre de douilles	1
Plage de rotation horizontale	180 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	Mobile
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	25 W
Coloris	noir
Longueur	157 cm
Largeur	37 cm
Hauteur	228 cm
Poids net	22.11 kg
Poids brut	24.766 kg
Page du BIG WHITE	448

Source Préconisée

1005304	A60 E27 , ampoule LED, dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-C90, 320°
---------	--