FENDA E27

Luminaria para montaje en pared, interior, negro, sin pantalla

La luminaria de pared FENDA BASIS perteneciente al sistema FENDA Mix & Match se puede combinar fácilmente con pantallas de luminaria FENDA para adaptarla a cada ambiente o con acentos de color que siguen las tendencias actuales. El casquillo E27 que tiene integrado la convierte en la luminaria ideal para lámparas LED y lámparas de ahorro energético. La luminaria de pared FENDA BASIS está lista para conectar directamente a 230V.



Datos técnicos

Art. N.º	1003034
Número de casquillos	1
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared,Pared con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	40 W
Color	negro
Profundidad	21.5 cm
Diámetro	12 cm
Peso neto	0.6 kg
Peso bruto	0.796 kg
Página BIG WHITE	219

Bombilla recomendada

1005301	A60 E27 , bombilla led - blanco 9 W 2700 K CRI9- 0 220°
1005304	A60 E27 , bombilla led t- ransparente-opalina 7,5 - W 2700 K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , bombilla led blanco 9 - W 2700 6500 K CRI9- 0 230°
1005318	A60 E27 RGB W smart , bombilla led blanco / opa- lina 9 W CRI90 230°

Accesorios

1001451	Pantalla FENDA Ø 20cm , circular, negro
1001452	Pantalla FENDA Ø 20cm , circular, negro/cobre
1001453	Pantalla FENDA Ø 20cm , circular, blanco
1001454	Pantalla FENDA Ø 20cm , circular, beis
156141	FENDA , pantalla de lu- minaria, redonda, blanco, Ø/Al. 15/40 cm
156143	FENDA , pantalla de lu- minaria, redonda, beis, Ø/Al. 15/40 cm
156152	FENDA , pantalla de lu- minaria, redonda, negro/- cobre, Ø/Al. 15/40 cm