




## FENDA E27

### Indoor lampada da parete nero senza diffusore

La lampada da parete FENDA Basis del sistema FENDA Mix & Match consente un facile abbinamento con diffusori FENDA per creare una piacevole atmosfera o dare un accento di colore nelle tonalità di maggiore tendenza. Grazie all'attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico. La lampada da parete FENDA Basis è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	1003034
Numero di attacchi	1
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete, Parete con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	40 W
Colore	nero
Profondità	21.5 cm
Diametro	12 cm
Peso netto	0.6 kg
Peso lordo	0.796 kg
BIG WHITE pagina	219

## Lampadina consigliata

1005301	A60 E27 , sorgente luminosa a LED bianco 9W 2700K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , sorgente luminosa a LED smerigliato 7,5W 2700K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , sorgente luminosa a LED bianco 9W 2700 6500K CRI90 230°
1005318	A60 E27 RGBW smart , sorgente luminosa a LED bianco/lattiginoso 9W CRI90 230°

## Accessori

1001451	FENDA diffusore Ø 20cm , rotondo, nero
1001452	FENDA diffusore Ø 20cm , rotondo, nero/rame
1001453	FENDA diffusore Ø 20cm , rotondo, bianco
1001454	FENDA diffusore Ø 20cm , rotondo, beige
156141	FENDA , diffusore, rotondo, bianco, Ø/H 15/40 cm
156143	FENDA , diffusore, rotondo, beige, Ø/H 15/40 cm
156152	FENDA , diffusore, rotondo, nero/rame, Ø/H 15/40 cm