



Driver LED

28-40 W 1000 mA PHASE

Driver LED à courant constant 1000 mA, 40 W, PHASE, à intensité variable via un variateur à coupure de phase, pour la série Numinos Downlight.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004066
Code IP	IP 20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1050 mA
Indice de protection	II
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Coloris	blanc
Longueur	14.5 cm
Largeur	4 cm
Hauteur	3 cm
Poids net	0.23 kg
Poids brut	0.232 kg
BIG WHITE, page	94