



Controlador LED

28-40 W 1000 mA PHASE

Controlador de corrente constante LED 1040 mA, 10 W, PHASE, regulável por regulador de corte de fase, para a série de Numinos Downlight.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ref. n.º | 1004066 |
| IP Code | IP 20 |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 1050 mA |
| Classe de proteção | II |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Nível de corrente de irrupção | 12 A |
| Duração da corrente de irrupção | 50 µs |
| Cor | branco |
| Comprimento | 14.5 cm |
| Largura | 4 cm |
| Altura | 3 cm |
| Peso líquido | 0.23 kg |
| Peso bruto | 0.232 kg |
| Página BIG WHITE | 60 |