



LED-ohjain

40 W 500 mA DALI himmennettävä RF-liitännällä LE-D-ohjain valkoinen DALI

Himmennettävä DALI LED -ohjain 500 mA:n vakiovirralla, 40 W:n teholla sekä RF-liitännällä. LEDit on kytkettävä sarjaan.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1006195
IP-koodi	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2,Kosketa
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350-1050 mA
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	50 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	23
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	23
Virtavirran taso	13 A
Sysäysvirran kesto	30 µs
väri	valkoinen
Pituus	12.3 cm
leveys	7.9 cm
Korkeus	3 cm
Syvyys	0 cm
Nettopaino	0.27 kg
Bruttopaino	0.284 kg

Tarvikkeet

1006454	RF-moduuli Casambi LED -Bridge-ohjaimille , yksivärinen
1006199	RF-moduuli Zigbee DALI LED -Bridge-ohjaimille , yksivärinen