



INDI REC

incasso, biemissione, QR-C51, rettangolare, grigio argento, orientabile, 70W

L'incasso biemissione a basso voltaggio INDI REC è a oscillazione cardanica ed è stato concepito per l'impiego di lampadine alogene a basso voltaggio. L'alloggiamento in acciaio grigio argento esternamente, all'interno è nero. Per il funzionamento è necessario un apposito trasformatore con corrente alternata da 12 V.

DATI TECNICI

Articolo	112464
Attacco	GU5.3
Lampadine	QR-C51
Numero di attacchi	2
Lampade incluse	No
Orientabilità	70 °
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	12V ~50/60Hz
Classe isolamento	III
Wattaggio	35 W
Colore	grigio
Emissione	diretto
Lunghezza	18 cm
Larghezza	9 cm
Altezza	14 cm
Peso netto	0.547 kg
Peso lordo	0.629 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	17.5 cm

Larghezza d'incasso	7 cm
---------------------	------

Accessori

410140	SCATOLA DI DISTRIBUZIONE A BASSO VOLTAGGIO con 6 canali , max. 250W
461060	MINI TRASFORMATORE 1 , 60VA, 12V, L/La/H 10,5/3,3/2,2 cm