




## COMET

luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, negro, vidrio parcialmente satinado

Proyector de acero y vidrio parcialmente satinado COME para el sistema de cable de baja tensión. Gracias al casquillo GU5,3 incorporado, el proyector apto para bombillas halógenas, así como ledes. La distancia de cable máxima compatible es de 15,5 cm.



## Datos técnicos

Art. N.º	139120
Casquillo	GU5.3
Bombilla	QR-C51
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz
Clase de protección	III
Potencia	50 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Anchura	18.5 cm
Altura	7.5 cm
Profundidad	6.5 cm
Peso neto	0.222 kg
Peso bruto	0.324 kg
Página BIG WHITE	506

## Bombilla recomendada

1001574	Foco LED Philips Master , MR16, 5W, 2700K, 36°, dimerizable
1001575	Foco LED Philips Master MR16 5W , 3000K, 36°