




KALU TRACK

spot voor 3-fase 230V stroomrail, QPAR111, zilvergrijs, max. 75 W, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare spot KALU TRACK met passende adapter voor het 3-fase 230V railsysteem. Ontworpen als uitbreiding van de populaire KALU reeks maakt deze railspot gebruik van de vormgeving van de productfamilie. Door de geïnstalleerde GU10 fitting is de spot geschikt voor uitrusting met LED en halogeen ES111 lampen. Om aan alle verlichtingseisen te voldoen, zijn alternatief uitvoeringen met GX53 fitting evenals met ingebouwde Philips LED-modules voor het 1- en 3-fasesysteem beschikbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	152614
Lamp	QPAR111
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Zwenkbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,rail plafond,rail wand,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	75 W
Kleur	grijs
Lichtuitlaat	direct
Lengte	18 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.316 kg
Brutogewicht	0.43 kg

Aanbevolen Lichtbron

1005278	QPAR111 GU10 , led armatuur zilver 12,5W 3000K CRI90 10°
1005298	Ledarmatuur , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI90 55° dimbaar
1005297	Ledarmatuur , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI90 55° dimbaar
1005299	Ledarmatuur , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K CRI90 55° dimbaar