


KALU TRACK

spot voor 3-fase 230V stroomrail, QR111, zwart, max. 50W, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare spot KALU TRACK met passende adapter voor het 3-fase 230V railsysteem. Ontworpen als uitbreiding van de populaire KALU reeks maakt deze railspot gebruik van de vormgeving van de productfamilie. Door railadapter en transformator te combineren, wordt het gebruik van laagvolt lichtbronnen op een 230V rail gewaarborgd. Om aan alle verlichtingseisen te voldoen, zijn alternatieve uitvoeringen met GX53 fitting evenals met ingebouwde Philips LED-modules voor het 1- en 3-fasesysteem beschikbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	153580
Fitting	G53
Lamp	QR111
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Zwenkbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	12 V
Beschermingsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	zwart
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	18 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.323 kg
Brutogewicht	0.509 kg

Aanbevolen Lichtbron

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, dimbaar
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, dimbaar
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, dimbaar
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimbaar