# FENDA

**sospensione, A60, bianca, senza diffusore, max. 60W**

Il cavo di sospensione FENDA con rosone a plafone della serie MIX & MATCH consente un abbinamento personalizzato con i diffusori FENDA. Grazie all'attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 155561 |
| **Attacco** | E27 |
| **Numero di attacchi** | 1 |
| **Codice IP** | IP 20 |
| **Montaggio** | Superficie |
| **Dettagli di montaggio** | Soffitto |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 60 W |
| **Colore** | bianco |
| **Lunghezza sospensione** | 150 cm |
| **Peso netto** | 0.434 kg |
| **Peso lordo** | 0.523 kg |

## Lampadina consigliata

| | |
|---|---|
| 1005303 | A60 E27 , sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320° |
| 1005302 | A60 E27 , sorgente luminosa a LED bianco 13,2W 2700K CRI90 220° |
| 1005301 | A60 E27 , sorgente luminosa a LED bianco 9W 2700K CRI90 220° |
| 1005304 | A60 E27 , sorgente luminosa a LED smerigliato 7,5W 2700K CRI90 320° |