



COMMANDE MAÎTRE EASY LIM PRO RF

radiocommandée, 24 V/350 mA, max. 5 W, 3 canaux

Commande trois canaux LED RGB pour le fonctionnement d'installations LED avec un courant constant de 350 mA. La commande dispose de dix-sept programmes dynamiques fixes, d'une fonction Pause, d'un réglage de la luminosité et de la vitesse de fondu et d'une fonction mémoire en cas de déconnexion du réseau. La puissance de sortie maximale par canal est de 5 W. Un bloc d'alimentation 24 V adapté est requis. Pour des applications de plus grande envergure, la commande maître peut être complétée par plusieurs commandes esclaves. La radiotélécommande est disponible en option.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	470610
Code IP	IP 20
Tension nominale primaire	24V DC
Indice de protection	III
Coloris	blanc
Longueur	16.6 cm
Largeur	3.9 cm
Hauteur	3.3 cm
Poids net	0.09 kg
Poids brut	0.114 kg