



## EASY LIM® RF MINI

12V/DC und 24V/DC

Dient ausschließlich der Erweiterung von EASY LIM RF MINI RGB Mastersteuerung 470650. Ausgangsleistung im 12V Betrieb max. 16,5W pro Kanal, bei 24V max. 33W pro Kanal. Zusätzlich wird ein entsprechendes Netzteil benötigt.

### TECHNISCHE DATEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Art. Nr.             | 470651     |
| IP Code              | IP 20      |
| Primäre Nennspannung | 12V/24V DC |
| Schutzklasse         | III        |
| Farbe                | weiß       |
| Länge                | 3.3 cm     |
| Breite               | 1.2 cm     |
| Höhe                 | 0.5 cm     |
| Nettogewicht         | 0.019 kg   |
| Bruttogewicht        | 0.021 kg   |