



DIMMER MULTI-POSITI-ONS ENCASTRABLE RA-DIOCOMMANDÉ

avec 6 adresses de mémoire, max. 200 W pour les ampoules halogènes et max. 24 W pour les ampoules LED

Dimmer multi positions encastrable, radiocommandé, avec 6 adresses de mémoire. La puissance totale est de 200 W maximum, pour les ampoules LED et ampoules économiques dimmables elle est de 24 W maximum. Portée radio jusqu'à 30 m à l'intérieur et jusqu'à 70 m à l'extérieur. Cet interrupteur encastrable permet de faire l'apprentissage de 6 émetteurs radio maximum.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	470807
Code IP	IP 20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	Ш
Coloris	blanc
Largeur	6.9 cm
Hauteur	5.4 cm
Profondeur	2.9 cm
Poids net	0.094 kg
Poids brut	0.139 kg