



## R7S LED

žarnica, 10,5W, R7S-118, 2700K

Močna visokonapetostna LED žarnica je idealna kot nadomestilo za visokonapetostne halogenske žarnice dolžine 118 mm z vznožkom R7s. Ta LED žarnica z močjo 9,5 W je idealna za splošno razsvetljavo. LED reflektorske svetilke ustvarjajo tople svetlobne žarke in so idealne za sobno in poudarjeno razsvetljavo. LED žarnice so združljive z večino obstoječih svetilk z okovom R7s in so bile razvite posebej kot nadomestilo za halogenske žarnice, ki porabijo veliko energije. Z LED žarnicami lahko prihranite veliko električne energije in občutno znižate stroške vzdrževanja. Ponderirana poraba znaša 11 kWh/1000 h.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	560352
Vznožek	R7s 118mm
Vrsta žarnice	LED R7s
IP koda	IP 20
Vsebnost živega srebra	0 mg
Nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz V
Umerjena poraba	11 kWh/1000h
Faktor moči	0.55
El. moč	10.5 W
Čas vklopa	0.5 s
Čas začetka	0 s
Temperatura okolice	40 °C
Lumini	1050 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	330 °
Barva	bela
CRI	80
Lumini	70 lm
Razporeditev v kategorije	6 SDCM
Življenjska doba	15000 h
Preklopni cikli	15000
Dolžina	11.8 cm

<b>Širina</b>	2.5 cm
<b>Višina</b>	2.5 cm
<b>Globina</b>	2.5 cm
<b>Premer</b>	2.5 cm
<b>Neto teža</b>	0.037 kg
<b>Bruto teža</b>	0.049 kg