



Variateur à coupure de phase descendante

avec pilotage DALI

Le variateur-convertisseur est un variateur à coupure de phase avec interface de commande DALI et poussoir.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006452
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Universel
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Coloris	blanc
Longueur	4.6 cm
Largeur	4.5 cm
Hauteur	2 cm
Poids net	0.03 kg
Poids brut	0.032 kg
Page du BIG WHITE	868