




## FENDA

luminaria de techo, rosetón de techo, A60, negro, sin pantalla, 60 W como máximo

El rosetón de techo FENDA de nuestro sistema MIX & MATCH permite una combinación individual con nuestras pantallas para luminarias FENDA de diferentes colores. Gracias al casquillo E27 incorporado, la luminaria es apta para ledes y bombillas de bajo consumo.



### Datos técnicos

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Art. N.º                 | 155550            |
| Número de casquillos     | 1                 |
| Código IP                | IP 20             |
| Montaje                  | Superficie        |
| Detalles de montaje      | Techo             |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección      | I                 |
| Potencia                 | 60 W              |
| Color                    | negro             |
| Altura                   | 10 cm             |
| Diámetro                 | 12 cm             |
| Peso neto                | 0.355 kg          |
| Peso bruto               | 0.484 kg          |
| Página BIG WHITE         | 276               |

## Bombilla recomendada

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1005301 | A60 E27 , bombilla led - blanco 9 W 2700 K CRI90 220°               |
| 1005302 | A60 E27 , bombilla led - blanco 13,2 W 2700 K - CRI90 220°          |
| 1005304 | A60 E27 , bombilla led transparente-opalina 7,5 W 2700 K CRI90 320° |
| 1005309 | G95 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°         |